



**Barbieri & Cía.**  
S.R.L.

IMPORTACION - EXPORTACION

**GRUPOS  
ELECTROGENOS**  
**Barbieri**



**RUGGERINI**



**Motor  
Diesel**

**ORIGEN ITALIA**

**INSONORIZ.**

CODIGO	23-11-100	23-01-140	23-01-150	23-01-160	23-01-170	23-01-180	23-01-190
POTEN. COS. FI 08	12 KVA	12,9 KVA	12,9 KVA	16,5 KVA	16 KVA	18,3 KVA	22,3 KVA
TENSION	Trif. 3 x 400V	Trif. 3 x 400V	Monof. 230V	Trif. 3 x 400V	Monof. 230V	Trif. 3 x 400V	Trif. 3 x 400 V
AMPERES MAX.	16 x 3	17 X 3	52	23 x 3	65	26 x 3	32 x 3
FRECUENCIA (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
ALTERNADOR	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia
MOD. MOTOR	RD 210	RD 210	RD 210	RD 280	RD 280	RD 280	MD 350
HP MAX.	23	23	23	27,2	27,2	27,2	38
CANT. CILIN.	2	2	2	2	2	2	3
CILINDRADA (cc)	954	954	954	1205	1205	1205	1566
ARRANQUE	Eléctrico y Manual	Eléctrico y Manual	Eléctrico y Manual	Eléctrico y Manual	Eléctrico y Manual	Eléctrico y Manual	Eléctrico y Manual
R.P.M.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
COMBUSTIBLE	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
CONSUMO (Lts/H)	3,6	3,6	3,6	4,8	4,8	4,8	5
TANQUE. (Lts.)	20	7,0	7,0	10,5	10,5	10,5	15
PESO (Kgs.)	190	150	154	181	181	181	241
MEDIDAS ANCHO	500	550	550	540	540	540	600
LARGO	1260	1550	1550	1103	1107	1107	1300
ALTO	90	670	670	750	750	750	780

Los grupos están montados motor y alternador en monoblock sobre bastidor de perfil U y antivibratorios.  
TABLERO ELECTRICO : voltímetro, frecuencímetro, termomagnética, tomas corrientes, FICHAS MACHO, sin batería.

Importante: *Dimensionamiento de un Grupo Electrónico:* Al consumo en amperes requerido por el usuario se le deberá adicionar un 40 % , el valor resultante deberá ser igual o menor al indicado en la tabla.