



**Barbieri & Cía.**  
S.R.L.

**GRUPOS  
ELECTROGENOS  
Barbieri**

**Barbieri BN**



Motor  
Naftero

**OIL ALARM**



**Barbieri BN**

Alternador  
Italiano

**BN 7000 AM/AE MONOF.  
BN 9000 AM/AE MONOF.  
BN 9000 AM/AE TRIF.**

CODIGO	24-02-150	AM24-02-270 AE24-02-290	AM24-02-410 AE24-02-420	AE24-02-470	24-02-500	24-02-600	24-02-700	24-02-800
POTENCIA COS. FI 08	2,5 KVA	6,75 KVA	8,75 KVA	8,75 KVA	11 KVA	11 KVA	12,5 KVA	12,5 KVA
TENSION	Monof. 230V	Monof. 230V	Monof. 230V	Trif. 3 x 400V	Monof. 230 V	Trif. 3x400 V	Monof. 230 V	Trif. 3x400 V
AMPER. MAX.	10	22	33	11 x 3	38	15 x 3	52	18 x 3
FREC. (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
ALTERNADOR							Italia	Italia
MOD. MOTOR	BN160 OHV	BN390 OHV	BN420 OHV	BN420 OHV	BN620 OHV	BN620 OHV	BN690 OHV	BN690 OHV
HP	5,5	13	16	16	20	20	20	20
CILINDROS	1	1	1	1	2	2	2	2
CILINDRADA	160 cc	389 cc	420 cc	420 cc	614 cc	614 cc	688 cc	688 cc
ARRANQUE	Manual	Manual y/o Eléctrico	Manual y/o Eléctrico	Manual y/o Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
R. P. M.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
COMBUSTIBLE	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
CONSUMO	1 L/H	2,3 L/H	3 L/H	3 L/H	3,5 L/H	3,5 L/H	3,5 L/H	3,5 L/H
TANQUE	3,6 Lts	6,5 Lts	6,5 Lts	6,5 Lts	25 Lts	25 Lts	Sin tanque	Sin tanque
PESO (Kgs.)	42	80	88	88	150	150	140	140
ANCHO	450	530	530	530	630	630	580	580
LARGO	750	710	710	710	920	920	970	970
ALTO	500	510	510	510	960	960	650	650

Los grupos están montados motor y alternador en monoblock sobre bastidor de caños, y antivibratorios.  
**TABLERO ELECTRICO** : voltímetro, termomagnética, tomas corrientes, **FICHAS MACHOS** , sin batería.

**Importante:** *Dimensionamiento de un Grupo Electrónico:* Al consumo en amperes requerido por el usuario se le deberá adicionar un 40 % , el valor resultante deberá ser igual o menor al indicado en la tabla.